

TABLA GENERAL



MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS

	3000 RPM (2 polos)		1500 RPM (4 Polos)		1000 RPM (6 Polos)		750 RPM (8 Polos)	
CUERPO	CODIGO	CV/HP	CODIGO	CV/HP	CODIGO	CV/HP	CODIGO	CV/HP
63 A	02/004	0,25	02/0010	0,25				
71 A	02/0013	0,35	02/0021	0,35				
71 B	02/0014	0,5	02/0022	0,5				
71 C	02/0016	0,75	02/0037	0,75				
71 E	02/0033	1						
80 A	02/0033	1	02/0037	0,75	02/0041	0,5		
80 B	02/0034	1,5	02/0038	1	02/0042	0,75		
90 S	02/0049	2	02/0053	1,5	02/0057	1	02/0061	0,5
90 L	02/0050	3	02/0054	2	02/0058	1,5	02/0062	0,75
100 La	02/0065	4	02/0069	3	02/0073	2	02/0077	1
100 Lb			02/0070	4			02/0078	1,5
112 M	02/0082	5,5			02/0090	3	02/0093	2
112 L	02/0083	7,5	02/0086	5,5				
132 SV	02/0097	10	02/0102	7,5	02/0108	4	02/0113	3
132 M	02/0098	12,5	02/0103	10	02/0109	5,5		
132 Mb	02/0117	15	02/0104	12,5	02/0110	7,5	02/0114	4
160 Ma			02/0122	15	02/0126	10	02/0131	5,5
160 Mb	02/0118	20	02/0123	20	02/0127	12,5	02/0132	7,5
160 MI	02/0119	25		25	02/0128	15	02/0133	10